

# 太陽光ソーラーパワーチェッカー LA-1017



※ワニ口クリップはオプションです。

※本体の色は黄色もしくは青色になります。(お選び出来ません)

## 主な用途

- 太陽光発電システム、簡易的な日射強度測定に
- 電気機器の計測試験に



## ● 販売価格については、お問い合わせください。

**カタログ上の注意** ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

## 太陽光強度と DC/AC 電圧・電流、抵抗値、電氣的導通とダイオードを1台で計測！

- 太陽光の強度を1999 W/ m<sup>2</sup>まで計測
- 最大・最小値・ホールド機能、バッテリー残量表示

## 仕様

JAN コード : 4562227988104

### ソーラーパワーメーター仕様

測定範囲	0 ~ 1999 W/m <sup>2</sup> または 0 ~ 634 BTU(ft <sup>2</sup> h)
分解能	1 W/m <sup>2</sup> または 1 BTU(ft <sup>2</sup> h)
<b>デジタルマルチメーター仕様</b>	
最大入力電圧	600V AC/DC
ダイオードテスト	テスト電流最大 1mA、1.5V の開回路電圧
導通チェック	抵抗が 150Ω未満の場合 導通音あり
ディスプレイ	LCD 表示 3-1/2digit(2000 カウント)
極性	マイナス極性に対してはマイナス (-) 記号
入力インピーダンス	>7.5Ω(VDC&VAC)
ACV 帯域幅	50Hz ~ 60Hz

### デジタルマルチメーター精度仕様

機能	範囲	精度
DC 電圧	200mV	±(0.5% rdg+3d)
	2.000V, 20.00V	±(1.0% rdg+3d)
	200.0V, 600V	±(1.0% rdg+5d)
AC 電圧 50 ~ 60Hz	2.000V, 20.00V	±(1.5% rdg+10d)
	200.0V, 600V	±(1.5% rdg+3d)
DC 電流	200.0μA, 2000μA	±(1.5% rdg+3d)
	20.00mA, 200.0mA	±(2.0% rdg+3d)
AC 電流	200.0μA, 2000μA	±(1.8% rdg+8d)
	20.00mA, 200.0mA	±(2.5% rdg+8d)
抵抗	200.0Ω	±(0.8% rdg+5d)
	2.000kΩ, 20.00kΩ, 200.0kΩ	±(1.2% rdg+3d)
	2.000MΩ	±(2.0% rdg+5d)
	20.00MΩ	±(5.0% rdg+8d)

### 一般的な仕様

電池消耗時	電池の消耗時に「BAT」と表示
保存環境	-10 ~ 50℃、相対湿度 70%RH 以下 結露なきこと
表示	3-1/2 digit LCD 最大読取 1999
サンプリング時間	約 0.25 秒
オーバーレンジ表示	「OL」を表示
自動電源オフ機能	約 15 分無動作時
電源	9V 形乾電池 ×1、単 4 形乾電池 ×2
寸法・重量	L162×W74×H43mm、約 280g(電池含む)
規格	IEC61010-1, CAT III-600V 汚染度 II CE 承認
付属品	本体+受光プローブ、テスタープローブ(赤・黒)、テスト電池、取扱説明書、ケース
オプション	ワニ口クリップ

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
**SATO SHOUJI INC.**

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎ **044-738-0622**

FAX : 044-738-0623

<http://www.uruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>